

Ficha de dados

Série 3 DC311SP2

Campainha sem fios com ficha plug-in e com botão – Branco

Simple, fiável, não complicada, a campainha com ficha plug-in Honeywell Home DC311SP2 nunca precisará de baterias novas. Previamente ligada e pronta ao sair da caixa, com uma ligação sem fios fiável e boa qualidade de som, sabe que nunca mais perderá uma visita.



Conteúdo da embalagem:

1 x Campainha sem fios com ficha plug-in, 1 x Botão sem fio, 1 x pilha CR2032 (3 V), 1 x Guia de início rápida, 1 x Segurança e garantia, 1 x Declaração de Conformidade,

Características principais e vantagens:

Nunca perca uma visita ou entrega - Coloque a sua campainha com ficha plug-in em qualquer lugar da sua casa, com a tecnologia de Honeywell ActivLink™ a proporcionar um alcance sem fios fiável de até 150 m, enquanto o volume máximo de 80 dB pode ser ouvido até 60 m de distância.

Design revolucionário - Compactas e muito bem concebidas numa harmoniosa paleta de branco e prateado as nossas campainhas são concebidas com a sua casa em mente.

Paz de espírito - Paz de espírito para visitantes, graças a uma luz LED ativada por pressão, e para si, graças à função Secret Knock que toca uma melodia diferente, para que saiba se é um membro da família ou amigo que está à porta. Para uma paz de espírito plena, deixe Honeywell ActivLink™ interligar a sua campainha com os acessórios de segurança Honeywell e os kits de alarme de casa para construir o seu próprio alerta de casa e sistema de alarme por medida.

Fiabilidade e qualidade - Honeywell ActivLink™, utilizando a frequência de 868 MHz, é o nosso inovador protocolo sem fios que proporciona maior capacidade de alcance, duração de bateria prolongada até 5 anos e fiabilidade de ligação melhorada, tudo suportado pela nossa garantia de qualidade de produto de 2 anos.

Specification:

Campainha sem fios com ficha plug-in

Cor	Branco
Montagem na parede	No
Frequência / Potência de transmissão / Alcance sem fios*	868MHz/150m
Alcance audível (volume)	60m (80dB)
Melodias	4
Som	Sirene interna
Tempo do alarme (minutos)	2 (Modo da sirene interna)
Alertas visuais	Funcionalidades da bateria
Alimentação	Corrente elétrica : /100-240V 50-60Hz 300mA
Capacidade máxima do dispositivo	2 x Botão sem fio/Sensor de movimento sem fios/Sensor para portas e janelas sem fios
Reposição de fábrica	Si
Temperatura de funcionamento/armazenamento	0°C a +40°C/-20°C a +60°C
Dimensões (mm)/Peso (g)	110 (a) x 70 (l) x 76.5 (p) / 150 (g)

Botão sem fio

Cor	Branco
Montagem na parede	Opcional
Opções de montagem sem parafusos (autocolantes)	Si
Frequência / Potência de transmissão / Alcance sem fios*	868MHz/200m
Alertas visuais	Luz LED ativada por pressão
Alimentação	Pilha: 1 x CR2032 (3V) - /(incluído)
Duração da bateria (anos)	2
Funcionalidades da bateria	Indicador de bateria fraca /Compartimento de abertura fácil da bateria
Design do botão	Horizontal compensado
Placa de nome	Si
Classificação IP	IP55
Temperatura de funcionamento/armazenamento	-20°C a +50°C/-20°C a +60°C
Dimensões (mm)/Peso (g)	30 (a) x 70 (l) x 16 (p) / 23.5 (g)
Bases de fixação	Suportes /Parafusos /Autocolantes

Embalagem

Código EAN	5004100965073
Dimensões (mm)/Peso (g) da embalagem	216 (a) x 150 (l) x 83 (p)
Quantidade da embalagem padrão	4

* Medido em campo aberto. Paredes, tectos e estruturas metálicas reduzirão o alcance máximo.